

PicoCell **КАЧЕСТВО**
сотовой связи
4G-LTE • 3G-UMTS • 2G-GSM • WI-FI

Фильтр

FRX 2592-45-30L

ПАСПОРТ

Москва

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр FRX 2592-45-30L предназначен для обеспечения электромагнитной совместимости двух устройств различных диапазонов. Применяют в системах сотовой связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон рабочих частот, МГц | 2570-2615 |
| Вносимые потери, дБ | ≤1.5 |
| КСВн | ≤1.3:1 |
| Затухание в полосе, дБ | ≥45@DC-2500 МГц |
| Затухание в полосе, дБ | ≥20@2620-2690 МГц |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 40 |
| Разъемы | N-Female/N-Male |
| Рабочая температура, °С | -20...+65 |
| Цвет | черный |
| Габариты, мм | 95x65x30 (без разъемов) |

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделия упаковываются в оригинальную транспортную тару. Допускается транспортирование изделия всеми видами транспорта в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия прямых атмосферных осадков. При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев изделие подлежит перепроверке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фильтр FRX 2592-45-30L.....1 шт.
- Паспорт.....1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Адрес: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.4, кор.10

Телефон: 8-800-200-66-74, sales@picocell.com